

Zutrittskontrolle mit dem ACM4 & ACM4 Akku

Zutrittsmanager, Proximity, abgesetzte Leser
Notstromversorgung, Ethernet, Zutrittsleser
vernetzte Zutrittskontrolle, ACM4 & ACM4 Akku
intelligente Zutrittsmanager, Proximity

Zutrittskontrolle mit INTUS

ACM4 & ACM4 Akku



2 bis 4 Türen



ACM4



ACM4 Akku

Moderne Zutrittskontrolle mit System. Die neuen Zutrittsmanager INTUS ACM4 und INTUS ACM4 Akku

Intelligent. Kompakt. Preiswert.
Für jede Projektgröße.

Die Zutrittskontrollmanager INTUS ACM4 und INTUS ACM4 Akku steuern bis zu 4 Türen, Drehkreuze oder Schranken. Mit der Ethernet-Schnittstelle sind sie optimal vernetzbar und besonders einfach zu installieren. In der Standard-Konfiguration erfolgt die Versorgung aller Komponenten aus dem INTUS ACM4 bzw. INTUS ACM4 Akku.

Anschluss aller PCS Identleser:
INTUS 300. INTUS 1600. INTUS 300FP.

Anschließbare Sub-Terminals der Serie INTUS 1600, abgesetzte Leser der Serie INTUS 300 und Biometrieleser INTUS 300FP

- Magnetkarte
- Barcode
- Proximity/Legic®
- Proximity/Hitag®
- Proximity/Mifare®
- Chipcard Speicher/Prozessor
- Weitere Leser auf Anfrage

Zusätzliche Merkmale INTUS ACM4 Akku

- 4 zusätzliche LEDs
(SpVg, Akku Zustand, Sabotage, Störung)
- Quittungstaster

Spannungsversorgung

- INTUS ACM4
230V/AC, 57VA, optional: 12V/DC, 3A max.
- INTUS ACM4 Akku
230V/AC, 57VA, mit integrierter Notstromversorgung für 4h bzw. 2.500 Betätigungen

Gewicht/Maße

- INTUS ACM4
Gewicht: 6,5 kg
Maße: 369 x 255 x 64 mm (B x H x T)
- INTUS ACM4 Akku
Gewicht: 8,4 kg
Maße: 420 x 255 x 90 mm (B x H x T)

Umwelt

- Umgebungstemperatur bei Betrieb
0° C bis +40° C
- Lagertemperatur -25° C bis +50° C

Normen

- CE konform
- Schutzklasse IP30

PCS ist Mitglied im BHE.
Bundesverband der Hersteller- und Errichterfirmen von Sicherheitssystemen e.V.

Ideal geeignet für OEM-Geräte mit der qualifizierten technischen Beratung unserer OEM-Manager.

Technische Änderungen vorbehalten – auch ohne vorherige Ankündigung.

Die folgenden Produkt- und Firmenbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen:
INTUS von PCS.

Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen und Organisationen.

T e c h n i s c h e D a t e n

INTUS ACM4 und ACM4 Akku

Das neuartige Softwarekonzept macht den INTUS ACM4 und INTUS ACM4 Akku zu einem perfekten Systembaustein der Sicherheitstechnik:

- **INTUS ACM4/TCL**
Freie Programmierung für Softwarehäuser
- **INTUS ACM4/TPI**
Intelligente Parametrierung für Softwarehäuser
- **INTUS ACM4/P&R**
Plug & Run für Errichter
- **INTUS ACM4/SAP**
Zutrittskontrolle an SAP®
- Software für Systemparametrierung im LAN

Leistungsmerkmale INTUS ACM4 und INTUS ACM4 Akku

- Intelligenter Zutrittsmanager für 2 (4) Türen
- 2 (4) Optokoppelte Schnittstellen RS485 zum Anschluss aller PCS Identleser
- Vernetzbar. Ethernet-Schnittstelle 10BaseT (TCP/IP) mit RJ45 und Festanschluss
- Optional RS485 oder V.24 (begrenzt auf 2 Türen)
- Speicher für Stammdaten, Raum- und Zeitprofile
- Updatefähiger Programmspeicher
- Dynamische Speicherverwaltung
- Batteriegepufferter Speicher 1MB (ca. 10.000 Stammsätze) erweiterbar auf 2 MB (ca. 30.000 Stammsätze)
- Remote Konfiguration und Wartung mit PCS Wartungstool über Ethernet
- 2 LED: Power ON, System OK
- 4 dig. Eingänge (Türkontakt, Taster)
- 4 Wechsler-Relais für Türöffner
- 2 dig. Eingänge für Alarm, Scharfschaltung
- 2 dig. Ausgänge für Alarmer
- 4 Differential-Meldergruppen zum Anschluß von Glasbruch-/Magnet-Sensoren oder zur Nutzung als dig. Eingang
- Integrierte Spannungsversorgung für angeschlossene Leser: 4x0,4A / 12V/DC
- Integrierte Spannungsversorgung für Türöffner: 4x0,4A / 12V/DC
- Vandalismus-Kontakt
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035



PCS Systemtechnik GmbH
Pfälzer-Wald-Str. 36
D-81539 München
Telefon 089/ 68004 - 550
Telefax 089/ 68004 - 555
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik GmbH
Ruhrallee 311
D-45136 Essen
Telefon 0201/ 89416 - 0
Telefax 0201/ 89416 - 10
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik GmbH
Vor dem Lauch 19
D-70567 Stuttgart
Telefon 0711/ 9073 - 330
Telefax 0711/ 9073 - 329
intus@pcs.com

PCS Systemtechnik AG
Weieracher Str. 12
CH-8184 Bachenbülach
Telefon 01/ 8639 - 618
Telefax 01/ 8639 - 690
intus.ch@pcs.com

www.pcs.com

